BERG HORTIMOTIVE
Burg. Crezeelaan 42a
2678 KZ De Lier - Holland
E-mail: service@berghortimotive.nl
Internet: www.berghortimotive.com
Tel. (+31) (0)174-517700
(+31) (0)174-613293 (service)

PRODUCT INFO BR08 D-CONNECTORKABEL

D-connectorkabel functie overzicht					
D-connector Pin nummer:		Stuurkabel Aderkleur:l	Functies bij: *BR06*	Functies bij: *BR07*	Functies bij: *BR08*
1		Wit	(+) 24VDC	(+) 24VDC	(+) 24VDC
2		Bruin	(-) 0V GND	(-) 0V GND	(-) 0V GND
3		Groen	V/A richting	V/A richting	V/A richting
4	*	Geel	Niet gebruikt	Pedaal 2	Pedaal 2
5		Grijs	Niet gebruikt	Niet gebruikt	(+) Led groen
6		Roze	Potm.loper 1	Potm.loper 1	Potm.loper 1
7		Blauw	(-) GND Potm.	(-) GND Potm.	(-) GND Potm.
8		Rood	Niet gebruikt	Niet gebruikt	Niet gebruikt
9		Zwart	24V geschakeld	24V geschakeld	24V geschakeld
10		Paars	Niet gebruikt	Niet gebruikt	(+) Led rood
11	*	Grijs/roze	Pedaal **1 & 2**	Pedaal 1	Pedaal 1
12		Rood/blauw	Pedaal functie	Pedaal functie	Pedaal functie
13		Wit/groen	(+) 5V potmeter	(+) 5V potmeter	(+) 5V potm/buzz.
14		Bruin/groen	Potm.loper 2	Potm.loper 2	Potm.loper 2
15		Wit/geel	Blokkeer	Blokkeer	(-) GND buzzer

Deze tabel dient als hulpmiddel bij het vervangen van een BR06 / BR07 print door een BR08 print.

De met * aangegeven bedrading moet worden aangepast indien een BR06 print wordt vervangen door een recenter type!